

372XA 直流電子負荷

ファームウェアアップデートツール導入

プログラム提供 アレイエレクトロニクス社

提供：株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル

お問い合わせ：[toiawase@tactec.co.jp](mailto:toiawase@tactec.co.jp)

2013年11月28日 提供

## はじめに

372XA シリーズの性能向上及び動作上の不具合に対応するため、専用のアップデートツールおよびアップデートファイルを提供しています。

## ツールの入手方法

1. 下記 URL よりアップデートツールをダウンロードしてください。
2. アップデーターはご利用機種モデル番号で選択し、ダウンロードしてください。

## 注意


Windows のセキュリティ設定によりインストーラーが作動しない場合、あるいは警告画面が表示されることがあります。

この場合はセキュリティ設定を変更し、マイクロソフト社の認証を無効として導入をすすめてください。




## インストーラー画面


1. 画面は英語で表示されます。ここでは Next ボタンを押します。




2. ユーザー情報を入れます。




3. プログラムの導入先を選択します。ここではそのまま Next ボタンを押します。




4. シートカットフォルダーを作成します。ここもデフォルトのまま Next ボタンを押します。




5. インストールの準備完了の画面が表示されます。このまま Next ボタンを押してください。



6. インストールを開始します。




7. 文字化けした小さなウィンドウが出ますが、そのままOKをクリックするとインストールが正常に行われたことを知らせるウィンドウが表示されます。




プログラムを起動する


アップデートツールはプログラムファイル（x86）内に導入されています。



Update Tool フォルダを開きます。




フォルダーの中の Power Update をダブルクリックしソフトを起動します。




## アップデート操作


アップデートツールの画面は以下のようになっています。



一番上の File Path に、ダウンロードしたアップデーターを導入します。そのために Browse ボタンを押し、該当ファイルを選択します。



アップデートファイルの選択をしますと以下のようにファイルが File Path に表示されます。



ここでは 3720A のアップデートをしてみます。

3720A のシリアルポートをコンピューターにつなぎ、本体の通信設定をソフトの画面と合わせます。そして通信ができる状態になりましたら、Update のボタンを押してください。

アップデートが終わりましたら、Exit ボタンを押し、ソフトを終了してください。

以上でアップデートは終了です。

## 負荷装置再起動

アップデートが終了しましたら、負荷装置の電源を切り、再度電源を入れてください。これで新しいファームウェアが有効になります。